

CARMENTA



**X7 NFC AKILLI SAAT
KULLANIM KILAVUZU**

Kullanma Kılavuzu

Türkçe versiyon



Uygulamayı indirmek ve kurmak için QR kodu tarayın.



HarmonyOS



Ürün ismi

Ana kontrol çipi

Radyo frekansı

Bluetooth versiyonu

Kalp sensörü

Enerji yönetimi

Ürün boyutu

Gövde malzemesi

Akıllı saat

XC2806

2.4 G BLE

5.0

Epco Micro EM7128


Polymer 3.7 V

45x38x11mm

Paslanmaz çelik +IML+
temperli cam


Ürünü Tanıyalım

- 1.Açma/kapatma için sağ tarafta bulunan tuşa 3 saniye boyunca basın.
- 2.Ürünün temel yapısını aşağıda gösterildiği şekilde anlayabilirsiniz.



Şarj

- 1.Şarj başlığını saatin üzerindeki bağlantı noktasına yerleştirin (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi) ve sonra şarj cihazının USB bağlantısını 5V/1A değerlerinde kaliteli bir adaptöre takın.
- 2.Bazı şarj cihazlarında manyetik çekim, otomatik hizalama veya yapısal hizalama bulunur. Şarj kablosunun ve saatin şarj girişinde mıknatıslar bulunmaktadır. Doğru hizalama yaparak takmaya dikkat edin.
- 3.Saatin şarjı sıfıra yakın iken, tam olarak şarj olması 2 saattir. Ürün kutusundan ilk çıkarıldığında şarjı bitik olarak gelebilir. Ürün açılmıyorsa şarja takın ve 2 saat boyunca şarj edin. Şarj edildiği halde hala açılmıyorsa bizimle irtibat kurun.





Ekranı uyandırmak için kısa basın;
Ekran açıldıktan sonra arayüze girdikten sonra
arayüzde seçim yapmak için dönen
tuşu kullanabilir veya elle seçim yapabilirsiniz.

Dokunmatik Ekran Çalışması



Kısayol Menüsü



Su Geçirmezlik

Ürün su sıçramalarına karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. Saat kolunuzda takılı iken; denize, havuza ve duşa girmeniz tavsiye edilmez. Ürünün doğrudan su ile teması halinde garanti dışı kalmaktadır. Saatin su haricinde; sabun, deterjan, şampuan, krem, losyon, alkol, temizleyici ve aşındırıcı kimyasallar vb. ile temas etmesi halinde su geçirmezliği bozulabilir. Bu gibi kimyasallar ile temas eden cihazlar garanti dışı kalmaktadır.

Temel Kullanım

- 1.Saat açıldıktan sonra 10 saniye herhangi bir işlem yapılmazsa, ekran otomatik olarak kapanacak ve uyku moduna geçecektir. (Ekran zaman aşımı süresi "ayarlar-parlaklık-ekran kapanma süresi" kısmından düzenlenebilir.) Saatin ekranını açmak için istediğiniz herhangi bir tuşa basabilirsiniz.
- 2.Saatte çoklu ekran arayüzü bulunmaktadır. Ekran arayüzünü değiştirmek için ana ekrana uzun tıklayın, sağa ve sola kaydırarak veya yan tuşu döndürerek diğer arayüze geçebilirsiniz. Mevcut arayüzleri kullanabilirsiniz veya saatin uygulaması içerisinde istediğiniz arayüzü seçerek indirebilirsiniz.
- 3.Ana ekranda, kayan ekran bölümündeki küçük ay resmini aktif hale getirerek "rahatsız etmeyin" modunu açık hale getirebilirsiniz.
- 4.Ana ekranda, ekranı aşağı kaydırarak "kısayol menüsü" ne girebilir ve tekrar yukarı kaydırarak kısayol menüsünden çıkabilirsiniz.
- 5.Ana ekranda, ekranı sağa kaydırmak, yaygın olarak kullanılan fonksiyon çubuğunu açar.(En son kullanılan özelliğe hızlıca girilebilir)

Hatırlatma: Saat üzerinde "telefon müziği", "saat müziği" veya "kulaklık" arasında geçiş yaparken, telefonunuz saatin bluetooth müzik özelliğinden otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Eğer 5 dakika içerisinde tekrardan bluetooth müzik özelliğine geçiş yaparsanız, telefonunuz otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. (Aksi durumda akıllı saat 5 dakika içerisinde bluetooth müzik özelliğini otomatik olarak devre dışı bırakır)

NFC Özelliđi

NFC kablosuz fonksiyonu ile, temel olarak erişim kontrolü için kullanılır (oda, asansör, otopark girişı, kaydırma kartları vb.).

İlgili işlevler, cep telefonunuzun nfc'yi ve ilgili işlevsel uygulamaları desteklemesi gereklidir.

1.Erişim kartı özelliđi

Bu saat, sıradan erişim kartları veya erişim anahtarlarının yerini alabilecek bir NFC etiketine eşdeğerdır.

2. NFC kısayolları veya diğır uygulamalar

Cep telefonunuzdaki diğır NFC özellikli uygulamaları kullanmak için de kullanabilirsiniz (Apple cep telefonları için kısayol komutları gibi, ayrıntılar için lütfen cep telefonunun NFC ile ilgili talimatlarına ve uygulamalarına bakın).

Tuş talimatı

Ekranı açmak için kısa süreli basın. Ana menüye girmek için yan tuşa basın, geri dönmek için tekrar basın. Kısayol menüsü arayüzünde menü stillerini deđiştirmek için tıklayın. Kadran yakınlaştıırma ve fonksiyonları deđiştirmek için yan tuşu çevirin. Genel çalışma ekranında geri dönmek için yan düğmeye basın.

Açma tuşu: Cihazı çalıştırmak için yan tuşa uzun basın. Ekranı açmak için kısa basın.

Dokunmatik ekran çalışması

kısayol menüsü-aşağı kaydır
kenar çubuğı-sağı kaydır
fonksiyon menüsü- sola kaydır
Bildirim-yukarı kaydır

Kısayol menüsü

Telefon bağlantı durumu
Ses Bluetooth deđişimi
Şİfre
DND modu
Batarya
Menü tipi deđişimi
Parlaklık ayarı
Flaş ışığı

Hatırlatıcı: Saatin sesli görüşme fonksiyonu, ürün açıldığında otomatik olarak aktif hale gelmektedir. 2 dakika boyunca cep telefonunuzun bluetooth'u ile eşleştirilmezse, saatin sesli görüşme özelliği otomatik olarak kapatılacaktır.

Telefon İle Eşleştirme

1)Minumum IOS 9.0 ve Android 5.0 ile desteklenen akıllı telefonlar, bu akıllı saatin uygulaması yoluyla akıllı saatle eşleştirilebilir.

2)Uygulama kurulumu: Aşağıdaki Qr kodu okutun ve çıkan uygulamayı telefonunuza indirip kurulumu gerçekleştirin. Uygulama kurulumu veya kullanımı sırasında lütfen tüm izinleri istemlere göre etkinleştirin, aksi takdirde uygulamanın ve saatin normal kullanımını etkileyebilir.

3) Uygulama manuel kurulumu : QR kodu okutarak kurulum yapmak istemezseniz manuel olarak da kurulum sağlayabilirsiniz. "WearPro" uygulamasını telefonunuzun uygulama marketinden indirin. "My watch" kısmına girin. "Cihaz ekle" seçeneğine dokunun. Telefonunuz bluetooth araması yaptıktan sonra Carmenta akıllı saatinizi seçerek bağlantıyı kurabilirsiniz.

Bağlanma başarılı olsa da olmasa da durumu menüde görebilirsiniz.

Sesli Görüşme Bağlantısı

Saatiniz kadrان ekranındayken ekranı yukarıdan aşağı doğru kaydırın. Saatin üst menüsünde soldaki bluetooth sembolüne dokunarak aktif hale getirin. Daha sonra telefon ayarlarından bluetooth ayarlarına girin. Sonunda "Audio" yazan özellik ile ek bağlantı kurun.

Not 1 : Sesli görüşmelerinizi saatinizden yapmak için 2. Bluetooth bağlantısının yapılması gerekmektedir. Bu özelliği saatinizden açıp kapatabilirsiniz.

Not 2 : Telefonunuzda izlediğiniz ve dinlediğiniz medya seslerinin saatinizden çıkmasını istemiyorsanız; sesli görüşme bağlantısını kurduktan sonra yan taraftaki ok işaretine dokunun. Alt tarafta çıkan "medya sesi" fonksiyonunu kapatın. İsteddiğiniz zaman açmak için aynı yolu izleyin.

Rehber Senkronizasyonu : Akıllı saatinize telefon rehberinizi aktarabilirsiniz. Telefon uygulamasına girin. " My Watch " sekmesine dokunun. "Diğer ayarlar bölümünde, "Rehber defterini senkronize et. " kısmına girdikten sonra manuel olarak kişi seçebilir veya hepsini seç özelliği ile tüm rehberinizi saate aktarabilirsiniz.

İpucu: Kısayol menüsünde Bluetooth sesini kapatıp açabilirsiniz. Sadece Bluetooth bağlantısı varken telefon müziğinin çalmasının yanı sıra saat arama yapıp sonlandırabilir.

Sesli Asistan

Genel sesli asistan ile arama yapmak için işlev menüsündeki "Ses" işlevini de açabilirsiniz (örneğin: Lütfen **** arayın)

Özellikler ve Fonksiyonlar

Günlük aktivite: Akıllı saatiniz, aktivitelerinizi takip eder. Adım sayınızı, kalerinizi, katettiğiniz mesafeyi takip edebilirsiniz.

Sesli görüşme: Akıllı saat bluetooth bağlantısı kurarak sesli aramaları destekler. Telefonunuz ile ek bağlantı kurarak aramalarınızı saat üzerinden yapabilirsiniz.

Bildirim: Telefonunuza gelen tüm bildirim ve mesajları saatinizden görüntüleyebilirsiniz. Saatiniz kadrان ekranındayken ekranı yukarı kaydırduğınızda bildirim kısayoluna erişebilirsiniz.

Yerel saat yüzü: Saatin kadrانını değiştirmek için ekrana basılı tutun ve sağa/sola kaydırarak seçim yapın. Yan taraftaki tuşu döndürerek de kadrان değişimi yapabilirsiniz. Telefon uygulamasından istediğiniz kadranı indirebilir veya kendi kadrانınızı özelleştirebilirsiniz.

Özelleştirme : Telefon uygulamasından "Arama kütüphanesi" bölümüne girin. "Özel arka plan" kısmından istediğiniz görseli ekrana ayarlayın veya alt taraftaki hazır kadrانlardan birini seçerek saatinize yükleyin.

Her zaman açık ekran : Akıllı saatin Always on display özelliği bulunmaktadır. Kadrان ekranını aşağı doğru kaydırarak saatin arayüzünden ulaşabilirsiniz.

Spor modu: Akıllı saatiniz yapmış olduğunuz sporu takip eder ve analiz halinde size sunar. Yaptığı analizleri kendi hafızasında tutar, telefon uygulaması ile eşleştirildiğinde tuttuğu verileri senkronize eder.

Sağlık ekranı: Bu saat ve uygulama kullanıcıya kapsamlı ve sistematik sağlık ve güvenlik işlevleri sağlarlar. Ancak, bu saat profesyonel tıbbi cihaz değildir. İlgili test verileri sadece günlük referans içindir ve tıbbi teşhiste kullanılmaz.

Kalp atış sayacı: Saat bileğe doğru sıklıkta takılarak kullanıcının kalp atış hızını ölçer.

Kan basıncı testi: Saat bileğe doğru sıklıkla takılarak kullanıcının kan basıncını ölçer.

Kan oksijen testi: Saat bileğe doğru sıklıkla takılarak kullanıcının kan oksijen seviyesini ölçer.

Uyku ekranı: Saat bileğinizde takılıyken uykuya daldığınızda derin/hafif uyku saatinizi 21:00'den itibaren otomatik olarak algılar.

Su hatırlatıcısı: Su hatırlatmaları almak için bir su hatırlatıcısı kurun.

Hareketsizlik hatırlatması: Bir oturma uyarısı ayarlayın ve uzun süre hareketsiz kaldığınızda akıllı saatiniz size otomatik olarak hatırlatacaktır.

Nefes alıp verme eğitimi: Akıllı saatte gösterildiği gibi nefes alıp verin.

Otomatik ölçüm özelliği: Otomatik kalp atış zaman Ölçümünü -Uygulamalar- Saatim- Diğer ayarlar- kısmında açabilirsiniz

Yardımcı fonksiyon: Ulaşılabilirlik özellikleri ya da aygıtları saati daha iyi kullanmanıza olanak tanır. Akıllı saatin ve telefon uygulamasının çok daha fazla işlevi bulunmaktadır. Yapmanız gereken deneyimlemek ve uygulamaktır.

Bilek sensörü : Elinizi yüzünüze doğru kaldırın. Ekran otomatik olarak açılacaktır.

Hava durumu: Telefon uygulaması ile senkronize olarak saatinizden hava durumunu anlık ve güncel olarak görün.

Kronometre: Kronometre özelliği ile herhangi bir etkinliğinizin süresini tutun.

Alarm: "Özellikler-Alarm" bölümünden ayarlayın. Saat otomatik olarak sizi uyaracaktır.

Rahatsız Etmeyin Modu: Tüm arama ve bildirimleri tek tuşla sessize alın.

Uzaktan Deklanşör: Telefon uygulamasından "uzaktan kontrol selfie" özelliğini açın, ardından saat deklanşör simgesini ekranda gösterecektir. Uzaktan fotoğraflar çekmek için saat ekranına tıklayın.

Saati bul: Açmak için, "Telefon uygulaması-Diğer ayarlar-Saati bul", saati bulmak için uygulama üzerinden saati bul sekmesine tıkladığınızda saatiniz titreşim bildirimi verecektir.

Telefonu bul: Saat üzerinden "Özellikler menüsü-Telefonu bul", telefonu bulmak için saat üzerinden "telefonu bul" sekmesine tıkladığınızda telefonunuz titreşim ve zil sesi bildirimi verecektir.

Kilit ekranı: Kilit ekranı şifresini saat ayarlarından aktif hale getirebilirsiniz.

Mini oyun: Yerleşik 2 mini oyun (fun puzzle, tetris)

Güç tasarrufu: Güç tasarruf modunu aktif edin, saat sesi otomatik olarak kapatılacaktır.

Takvim: Saatiniz üzerinden takvime erişin.

El feneri: Aktifleştirildiğinde saat ekranını beyaz yaparak saatin el feneri işlevi yapmasını sağlar.

CARMENTA



X7 NFC SMARTWATCH USER MANUAL

User Manual

English Version



Download the app and
Scan the QR code to install.




HarmonyOS

Product name	Smart Watch
Main control chip	XC2806
Radio frequency	2.4 G BLE
Bluetooth version	5.0
Heart sensor	Epco Micro EM7128
Energy management	Polymer 3.7 V
Product size	45x38x11mm
Materials	Stainless Steel +IML+ Tempered Glass


Understand Product

1. Press the button on the right for 3 seconds to turn on/off.
2. You can understand the basic structure of the product as shown below.



Charging

1. Put the charging head into the port on the watch (as shown in the picture below) and then plug the USB connector of the charger into a good quality 5V/1A adapter.
2. Some chargers have magnetic attraction, auto-align, or structural alignment. There are magnets in the charging port of the charging cable and the watch. Take care to install with correct alignment.
3. When the charge of the watch is close to zero, it takes 2 hours to fully charge. When the product is first taken out of the box, the battery may be dead. If the product does not turn on, plug it into the charger and charge it for 2 hours. If it still does not turn on after being charged, contact us.





Short press to wake up the screen;
After you enter the interface after the screen is turned on, you can use the rotary key to make a selection in the interface or you can make a selection manually.

Touch Screen Operation



Shortcut Menu



Waterproof Instructions

The product is splash resistant, but not completely waterproof.

While the watch is on your wrist; It is not recommended to swim. If the product comes into direct contact with water, it is out of warranty. Except for the water of the watch; soap, detergent, shampoo, cream, lotion, alcohol, cleaner and abrasive chemicals etc. If it comes into contact with water, it may deteriorate the waterproofing. Devices that come into contact with such chemicals are out of warranty.

Basic Use

1. If there is no operation for 10 seconds after the watch is turned on, the screen will automatically turn off and go into sleep mode. (Screen timeout period can be adjusted in "settings-brightness-screen-off time" section.) You can press any key you want to turn on the watch's screen.
2. The watch has a multi-screen interface. To change the screen interface, long click on the home screen, you can switch to the other interface by swiping right and left or rotating the side key. You can use existing interfaces or from within the watch app. You can download by selecting the interface you want.
3. On the main screen, you can activate the "do not disturb" mode by activating the small moon image in the floating screen section.
4. On the main screen, you can enter the "shortcut menu" by swiping down the screen and exit the shortcut menu by swiping up again.
5. On the home screen, swiping right opens the commonly used function bar. (The last used feature can be quickly entered)

Reminder: When switching between "phone music", "clock music" or "earphone" on the watch, your phone will be automatically disabled from the bluetooth music feature of the watch. If you switch to the bluetooth music feature again within 5 minutes, your phone will automatically reconnect. (Otherwise, the smart watch will automatically disable the bluetooth music feature within 5 minutes).

Reminder: The watch's voice call function is automatically activated when the product is turned on. If it is not paired with your mobile phone's bluetooth for 2 minutes, the watch's voice call feature will be turned off automatically.

Pairing with Phone

1) Smartphones supported with minimum IOS 9.0 and Android 5.0 can be paired with the smart watch through the app of this smart watch.

2) Application installation: Read the following Qr code and download the application to your phone and perform the installation. During app installation or use, please enable all permissions as prompted, otherwise it may affect normal use of app and watch.

3) Application manual installation: If you do not want to install by scanning the QR code, you can also install manually. Download the "WearPro" application from your phone's application market. Enter the "My watch" section. Tap on 'Add device'. After your phone makes a bluetooth search, you can establish the connection by selecting your Carmenta smart watch.

You can see the status in the menu whether the connection was successful or not.

Voice Call Connection

While your watch is on the face screen, swipe down from the top of the screen. Activate it by touching the bluetooth symbol on the left in the top menu of the watch. Then go to bluetooth settings from phone settings. With the feature that says "Audio" at the end connect.

Note 1 : In order to make voice calls from your watch, a 2nd Bluetooth connection must be made. You can turn this feature on or off from your watch.

Note 2 : If you do not want the media sounds you watch and listen on your phone to come out of your watch; After establishing the voice call connection, tap the arrow on the side. Turn off the "media sound" function at the bottom. Follow the same path to open it whenever you want.

Contacts Synchronization: You can transfer your phone book to your smartwatch. Enter the phone app. Tap on the "My Watch" tab. In the "Other settings" section, select "Sync contacts book. After entering the "" section, you can manually select a contact or transfer all your contacts to the watch with the select all feature.

Tip: You can turn the Bluetooth sound off and on in the shortcut menu. In addition to playing phone music only when there is a Bluetooth connection, the watch can make and end calls.

Voice Assistant

You can also open the "Voice" function in the function menu to search with the general voice assistant (for example: Please call ****)

Features and Functions

Daily activity: Your smartwatch tracks your activities. your step count, calories, You can track the distance you have traveled.

Voice call: The smart watch supports voice calls by establishing a bluetooth connection. By establishing an additional connection with your phone, you can make your calls through the watch.

Notification: You can view all notifications and messages coming to your phone from your watch. When your watch is on the face screen, swipe up to access the notification shortcut.

Clock face: To change the watch face, press and hold the screen and swipe left/right to make a selection. You can also change the dial by turning the button on the side. You can download the face you want from the phone app or customize your own face.

Customize: From the phone app, enter the "Search library" section. Set the image you want to the screen from the "Custom background" section or upload it to your watch by choosing one of the ready-made dials at the bottom.

Always on display: The smart watch has an Always on display feature. You can access the watch's interface by swiping down on the dial screen.

Sport mode: Your smart watch monitors the sport you have done and presents it to you in analysis. It keeps the analyzes it performs in its own memory, and synchronizes the data it keeps when paired with the phone application.

Health: This watch and app provide the user with comprehensive and systematic health and safety functions. However, this watch is not a professional medical device. The relevant test data is for daily reference only and is not used in medical diagnosis.

Heart rate counter: The watch is worn tightly on the wrist and measures the heart rate of the wearer.

Blood pressure: The watch is worn correctly on the wrist and measures the wearer's blood pressure.

Blood oxygen: The watch is worn tightly on the wrist and measures the wearer's blood oxygen level.

Sleep screen: When you fall asleep while wearing the watch on your wrist, it automatically detects your deep/light sleep time from 21:00.

Water reminder: Set up a water reminder to receive water reminders.

Inactivity reminder: Set a sitting alert and your smartwatch will automatically remind you when you've been inactive for a long time.

Breathing training: Inhale and exhale as shown on the smartwatch.

Otomatik ölçüm özelliği: You can turn on automatic heart rate measurement in - Applications-My watch-Other settings-

Auxiliary function: Accessibility features or devices allow you to make better use of the watch. The smart watch and the phone app have many more functions. All you have to do is experience and practice.

Wrist sensor: Raise your hand towards your face. The screen will turn on automatically.

Weather: See the weather forecast instantly and up-to-date from your watch in sync with the phone app.

Stopwatch: Keep time of any activity with the stopwatch feature.

Alarm: Set it in the "Properties-Alarm" section. The watch will automatically alert you.

DND mode: Mute all calls and notifications with one click.

Remote Shutter: Turn on "remote control selfie" from the phone app, then the watch will display the shutter icon on the screen. Click on the clock screen to take photos remotely.

Find watch: To turn it on, "Phone app-Other settings-Find time", click the find time tab on the app to find the time, and your watch will vibrate.

Find phone: When you click "Features menu-Find phone" on the watch, and "find phone" on the watch to find the phone, your phone will give a vibration and ringtone notification.

Lock screen: You can activate the lock screen password from the watch settings.

Mini game: 2 built-in mini-games (fun puzzle, tetris)

Power saving: Activate the power saving mode, the clock sound will be turned off automatically.

Calendar: Access the calendar on your watch.

Flashlight: When activated, it makes the watch display white, making it a flashlight.

NFC Feature

With NFC wireless function, it is mainly used for access control (room, elevator, parking lot entrance, swipe cards, etc.). Related functions, your mobile phone must support NFC and related functional applications.

1. Access card feature

This watch is equivalent to an NFC tag that can replace ordinary access cards or access keys.

2. NFC shortcuts or other apps

You can also use it to use other NFC-enabled applications on your mobile phone (such as shortcut commands for Apple mobile phones, please refer to the mobile phone's NFC-related instructions and applications for details).

Key instruction

Short press to turn on the screen. Press the side key to enter the main menu, press again to return. Click to change menu styles in the shortcut menu interface. Turn the side key to zoom the dial and switch functions. Press the side button to return to the general operating screen.

Open key: Long press the side button to start the device. Short press to turn on the screen.

Touch screen operation

shortcut menu-scroll down
sidebar-swipe right
function menu - swipe left
Notification-swipe up

Shortcut menu

Phone connection status
Audio Bluetooth exchange
Password
DND mode
Battery
Menu type change
brightness adjustment
Flash light